

Technische Daten und Maße *(Maßzeichnungen Seite 152)*

Baugröße/Typ	JAR 06 Soft	JAR 09 Soft	JAR 06dk	JAR 10dk	JAR 20dk
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	6	9	6	10	20
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	26				
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230				
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50				
Geräuschlose Softbremse	•		–		
Bemessungs-Strom (A)	0,5	0,68	0,5	0,55	1,0
Bemessungs-Aufnahme (W)	115	156	115	125	230
Wellendurchmesser (mm)	–				
Schutzgrad (IP)	44				
Endschalterbereich (Umdreh.)	85				
Betriebsdauer (min S2)	5	4	5	5	4
Länge A (mm)	273	304	273	304	329
Gewicht (kg)	1,87		1,59	1,87	2,31
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	-20 bis +60				
Konformität					
Anschlusskabel (m)	1,0 (mit Hirschmannstecker Stas 4, mit Bügel)				

	JAR 06 Soft	JAR 09 Soft	JAR 06dk	JAR 10dk	JAR 20dk
Artikel-Nummer	35 084.0002	35 094.0002	35 082.0002	35 092.0002	35 102.0002

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. der gesetzl. MwSt.

Kompatibles Zubehör

Montagekabel für JAR-Antriebe	
Artikel-Nummer	26 843.0002
Preis* (€)	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zzgl. der gesetzl. MwSt.

Zubehör und Komponenten

	Standard-Montagebeutel Seite 155		Dämpfer Seite 155		Jalousieklemmen ab Seite 155
	Spannbügel Seite 155		Kupplungen Seite 154		Stecker und Kupplungen Seite 154
	Kabel mit Hirschmann-Stecker Stak3 Seite 154				